




## NR-4X1 // NEM KONTROL CİHAZI

- Hassas ve Doğru Ölçüm  
*Accurate and Precise Measuring*
- 1 Röle Çıkışı  
*1 Relay Outputs*
- Buzzer ( İsteğe Bağlı)  
*Buzzer (Optional)*
- Uzun Çalışma Ömrü  
*Long Operating Life*
- Temizlenebilir Filtre  
*Cleanable Filter*
- Kolay Montaj  
*Easy Assembling*
- Ayarlanabilir Röle Hassasiyeti  
*Adjustable Relay Sensitivity*



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ürün Bilgileri / Product Informations	
Ürün Adı / Product Name	NR-4X1 Nem Kontrol Cihazı
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V / 4-20 mA / 0-20 mA / Röle (5A)

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış / Output	Ölçüm - Output Aralığı / M. - Output Aralığı	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
NR-411	Röle (5A)	0 - 100 % RH	± 1 % RH	± 3 % RH
NR-401	0-10 V / Röle (5A) 2-10 V / Röle (5A) 0-3 V / Röle (5A)			
NR-441	4-20 mA / Röle (5A) 0-20 mA / Röle (5A)			

Boyutlar / Dimensions					
A	B	C	a	b	c
172 mm	65 mm	40 mm	115 mm	36 mm	20 mm

